

Статистическая оценка		Статистика качества питания - в соответствии с таблицами EN50160 и DISDIP, например, ITIC, СЕВЕМА, ANSI
Список событий		Провалы, выбросы и прерывания напряжения обнаруживаются и регистрируются в списке событий. Срабатывание любого триггера также регистрируется в списке.
		Список показывает точное время события, а также продолжительность и амплитуду. Сравнение событий по нескольким атрибутам позволяет выделить одно из них для последующего выявления причины неполадки.
		При срабатывании триггера можно сохранить среднеквадратичные величины, переходные и быстрые переходные процессы.
Непрерывная регистрация		Fluke 1760 регистрирует среднеквадратичные значения с соответствующими максимальными и минимальными значениями следующих величин:
		• Напряжение
		• Ток
		• Мощность (активная, реактивная, кажущаяся)
		• Коэффициент мощности
		• Потребляемая мощность в кВт/часах
		• Мерцание
		• Дисбаланс
		• Частота
		• Гармоники/промежуточные гармоники
		непрерывно, с агрегированием по времени в течение следующих интервалов:
		Сутки
		10 мин.
		По выбору, например: 15 мин., 2 ч

Регистрация параметров, задаваемых внешними сигналами	среднеквадратичное значение	Время агрегирования регулируется в пределах от 10 мс (1/2 цикла), 20 мс (1 цикл), 200 мс (10/12 цикла) и 3 с (150/180 цикла).
		Расчет среднеквадратичных значений, гармоник и промежуточных гармоник выполняется синхронно с частотой сети.
		Базовое время агрегирования для гармоник и промежуточных гармоник составляет 200 мс
	Осциллограф:	Частота выборки составляет 10,24 кГц для всех 8-и каналов
	Быстрые переходные процессы:	Частоту выборки можно выбрать в диапазоне от 100 кГц до 10 МГц для канала 1-4 FFT быстрых переходных процессов
Управляющие сигналы сети		Фазы и провод N, напряжение и ток
Диалоговый режим		Переменная частота обновления. Эту функцию можно использовать для проверки настроек прибора с возможностью быстрого просмотра характеристик осциллографа, а также имевших место переходных процессов и событий.

Общие данные

Внутренняя ошибка:		относится к эталонным условиям и имеет срок гарантии два года
Система качества		разработан и изготовлен в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001: 2000
Условия окружающей среды	Диапазон эксплуатационных температур:	от 0 °C до +50 °C (от 32 °F до +122 °F)
	Диапазон рабочих температур:	от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до +122 °F)
	Диапазон температур хранения:	от -20 °C до +60 °C (от -4 °F до +140 °F)
	Эталонные температуры:	23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K
	Климатический класс:	B2 (IEC 654-1), от -20 °C до +50 °C; от -4 °F до +122 °F
	Макс. эксплуатационная высота над уровнем	не более 2000 м 600 В категория IV*, питание: 300 В категория III 5000 м: макс.

	моря:	600 В категория III*, питание: 300 В категория II * в зависимости от датчика
Эталонные условия	Окружающая температура:	23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K
	Сетевой адаптер	230 В ± 10 %
	Частота сети:	50 Гц / 60 Гц
	Сигнал:	заявленное входное напряжение Udin
	Усреднение:	интервалы 10 мин.
Корпус		изолированный корпус из прочного пластика
Электромагнитная совместимость	Излучение:	Класс-А в соответствии с IEC/EN 61326-1
	Помехоустойчивость:	IEC/EN 61326-1
Сетевой адаптер	Диапазон:	Переменный ток: от 83 В до 264 В, от 45 до 65 Гц
		Постоянный ток: от 100 В до 375 В
	Безопасность:	IEC/EN 61010-1, 2-я редакция
		300 В, кат. III
	Потребление электроэнергии:	Не более 54 ВА
	Аккумуляторы, блок:	NIMH: 7,2 В; 2,7 А ч
		При отключении электропитания от сети питание обеспечивается внутренним источником в течение 40 мин. После этого, или в случае разрядки аккумуляторов, Fluke 1760 отключается, а после восстановления питания продолжает измерение с последними настройками. Аккумулятор может быть заменен пользователем.
Дисплей		В приборе Fluke 1760 имеются светодиодные индикаторы для 8-и каналов, последовательности фаз, питания (сеть и аккумулятор), использования памяти, синхронизации по времени и передаче данных.
	Индикатор питания:	• Непрерывное свечение: нормальное питание от сети.
		• Выключен: питание от внутреннего аккумулятора при отключении

		электропитания от сети.
Индикаторы канала		3-цветные светодиоды на каждый канал для индикации:
		• состояния перегрузки
		• состояния пониженной нагрузки
		уровень сигнала в номинальном диапазоне
Память данных		Флэш-память на 2 ГБ в зависимости от модели
Модель памяти:		Линейный
Интерфейсы		Ethernet (100 МБ/с), совместимый с ОС Windows® 98/ME/NT/2000/XP RS 232, внешний модем через RS 232
Скорость двоичной передачи для RS-232		от 9600 бод до 115 кбод
Размеры		325 мм x 300 мм x 65 мм; 2,8 x 11,8 x 2,6 дюйма (В x Ш x Г)
Вес		прибл. 4,9 кг (10,8 фунта) (без принадлежностей)
Гарантия		2 года
Интервал калибровки		1 год рекомендуется для класса А, для других - 2 года

Условия приема сигнала

Диапазон для систем 50 Гц		50 Гц ± 15 % (от 42,5 Гц до 57,5 Гц)
Диапазон для систем 60 Гц		60 Гц ± 15 % (от 51 Гц до 69 Гц)
Разрешение		16 ppm
Частота дискретизации для частоты сети 50 Гц		10,24 кГц, Частота выборки синхронизирована с частотой сети.
Погрешность измерений частоты		< 20 ppm
Погрешность внутренних часов		< 1 с / сутки
Интервалы измерения		Агрегирование интервалов времени в соответствии с IEC 61000-4-30 Класс-А

	Минимальное и максимальное значения:	Полупериод, например: среднеквадратичные значения за 10 мс при 50 Гц
	Переходные процессы:	Частота выборки от 100 кГц до 10 МГц на каждый канал
Гармоники		в соответствии с IEC 61000-4-7:2002: 200 мс
Фликер		в соответствии с EN 61000-4-15:2003: 10 мин. (Pst), 2 ч (Plt)

Входные измерения

Число входов		8 гальванически разделенных входов для измерения напряжения и тока.
Предохранительный датчик		до 600 В кат. IV в зависимости от датчика
Базовая безопасность		300 В, кат. III
Номинальное напряжение (среднеквадр. значение)		100 мВ
Диапазон (пиковое значение)		280 мВ
Перегрузочная способность (среднеквадр. значение)		1000 В, непрерывно
Скорость нарастания напряжения		Не более 15 кВ / мкс
Входное сопротивление		1 МОм
Входная емкость		5 пФ
Входной фильтр		В каждом канале имеется пассивный ФНЧ, фильтр защиты от наложения спектров и 16-разрядный АЦП. Выборка по всем каналам выполняется синхронно по импульсам общего кварцевого генератора.
		Фильтры служат для защиты от перепадов напряжения и ограничения скорости нарастания сигнала, снижают на 80 дБ уровень высокочастотных компонентов, в особенности напряжение шумов выше половины частоты выборки АЦП, уменьшая погрешность измерений в исключительно

		широком диапазоне амплитуд входных сигналов. Действительно также при предельных рабочих условиях, например, при переходных напряжениях на выходе преобразователей.
--	--	--

Погрешности

Погрешности в эталонных условиях		Погрешность с учетом ошибки датчиков напряжения в соответствии с IEC 61000-4-30 Класс-А. Все датчики напряжения работают при постоянном напряжении и при частотах до 5 кГц
	С сенсором 1000 В	0,1% при $U_{din} = 480$ В и 600 В (P-N)
	Сенсор 600 В	0,1% при $U_{din} = 230$ В (P-N)
Внутренняя погрешность для гармоник		Класс I в соответствии с EN 61000-4-7:2002
Эталонные условия		$23^{\circ}\text{C} \pm 2$ К при влажности < 60 %; $74^{\circ}\text{F} \pm 2$ К при влажности < 60 %
		После нагревания прибора > 3 ч.
		Электропитание: от 100 до 250 В переменного тока
Температурный дрейф		100 ppm / K
Износ		< 0,05 % / K
Подавление синфазного сигнала		> 100 дБ при 50 Гц
Температурный дрейф		Изменение коэффициента усиления от температуры: < 0,005 %/K
Износ		Изменение коэффициента усиления от срока службы: < 0,04 %/год
Шум		Напряжение шумов при короткозамкнутом входе: < 40 мкВ
Постоянный ток		\pm (0,2% от показаний прибора + 0,1% датчика)