

# Нагрузки электронные



АКИП-1366А-150-600

## Нагрузки электронные программируемые

АКИП-1366А-150-600

АКИП-1366Е-150-600

АКИП™

- Входные параметры: постоянное напряжение 150 В, ток 600 А, мощность 6 кВт
- Режимы работы нагрузки: постоянное напряжение (CV), постоянный ток (CC), постоянное сопротивление (CR), постоянная мощность (CP), динамический режим
- Дополнительные режимы работы только для модели АКИП-1366А-150-600: CC+CV, CV+CR(CR-LED), CR+CC, CP+CC
- Динамический режим СС (переключение с частотой до 30 кГц), встроенный генератор импульсов для работы в непрерывном, импульсном и переходном режимах
- Возможность параллельного подключения для увеличения мощности (максимальная мощность 384 кВт, до 9 нагрузок с одинаковым максимальным напряжением, работа в режиме CV)
- Защита от перегрева (OTP), перегрузки по току (OCP), по напряжению (OVP), по мощности (OPP) и от переполюсовки
- Функции тестирования батарей и имитации короткого замыкания
- Дискретная установка входных параметров (непосредственный набор на клавиатуре или в пошаговом режиме)
- Яркий контрастный вакуумно-флуоресцентный дисплей
- 4-х проводная схема подключения
- Удаленное управление запуском
- Внутренняя память (запись/вызов профилей настроек): 100 ячеек
- Интеллектуальная система охлаждения
- Интерфейсы: LAN, USB, RS232, GPIB, аналоговый.

## Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	АКИП-1366А-150-600 АКИП-1366Е-150-600	
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	Напряжение на нагрузке	0...150 В	
	Ток в нагрузке	0...60 А	0...600 А
	Мощность	6 кВт	
	Минимальное рабочее напряжение	0,18 В / 60 А	1,8 В / 600 А
РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ (CV)	Диапазон установки	0,1...18 В	0,1...150 В
	Погрешность установки	$\pm(0,05\% \times U_{\text{уст}} + 0,05\% \times U_{\text{ПРЕД}})$	
	Дискретность установки	1 мВ	10 мВ
РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ СИЛЫ ТОКА (CC)	Диапазоны установки	0...60 А	0...600 А
	Погрешность установки	$\pm(0,1\% \times I_{\text{уст}} + 0,1\% \times I_{\text{ПРЕД}})$	
	Дискретность установки	1 мА	10 мА
РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ (CR)	Диапазоны установки	0,005...10 Ом	10 Ом...7,5 кОм
	Погрешность установки	$\pm(0,01\% \times R_{\text{уст}} + 0,08 \text{ См})$	$\pm(0,01\% \times R_{\text{уст}} + 0,0008 \text{ См})$
	Дискретность установки	16 бит	
РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ (CP)	Диапазон установки	0...6 кВт	
	Погрешность установки	$\pm(0,2\% \times P_{\text{уст}} + 0,2\% \times P_{\text{ПРЕД}})$	
	Дискретность установки	0,1 Вт	
РЕЖИМ СТАБИЛИЗАЦИИ СИЛЫ ТОКА, ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (CC)	Диапазон установки времени	20 мкс...3600 с (разрешение: 1 мкс, 10 мс, 100 мс)	
	T1 – T2	$5 \text{ мкс} + 1 \cdot 10^{-4}$	
	Погрешность	0,001...1,2 А/мкс	0,01...12 А/мкс
	Скорость нарастания тока	12 мкс	12 мкс
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ	Мин. время нарастания		
	Диапазон (разрешение)	0...18 В (1 мВ)	0...150 В (10 мВ)
ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА	Погрешность измерения	$\pm(0,025\% \times U_{\text{изм}} + 0,025 \times U_{\text{ПРЕД}})$	
	Диапазон (разрешение)	0...60 А (1 мА)	0...600 А (10 мА)
ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ	Погрешность измерения	$\pm(0,1\% \times I_{\text{изм}} + 0,1\% \times I_{\text{ПРЕД}})$	
	Диапазон (разрешение)	0...6 кВт (0,1 Вт)	
РЕЖИМЫ ЗАЩИТЫ	Погрешность измерения	$\pm(0,2\% \times P_{\text{изм}} + 0,2\% \times P_{\text{ПРЕД}})$	
	От перегрузки по мощности	6,05 кВт	
	От перегрузки по току	63 А	630 А
	От перенапряжения	157 В	
ИММАТИЦИЯ КЗ	От перегрева	85 °C	
	Ток (CC)	63 А	630 А
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение (CV)	0 В	0 В
	Сопротивление (CR)	3 мОм	
	Входной импеданс	800 кОм	
	Напряжение питания	100...240 В, 50/60 Гц, 250 ВА макс.	

Габаритные размеры:

