

Генераторы сигналов специальной формы

Генераторы сигналов специальной формы АКИП-3420/1, АКИП-3420/2, АКИП-3420/3 АКИП™



АКИП-3420/3

- Два полностью независимых источника колебаний («2 в 1»): стандартных (синус, прямоуг., треугольник, импульс, шум) и функциональных сигналов (145 форм), редактирование сигналов произвольной формы (7 ячеек памяти)
- Диапазон частот (синус): до 80 МГц (АКИП-3420/1), до 120 МГц (АКИП-3420/2), до 160 МГц (АКИП-3420/3)
- Максимальное разрешение по частоте 1 мкГц
- Внутренний опорный генератор: $\pm 2 \times 10^{-6}$ (опция: $\pm 2 \times 10^{-7}$)
- 13 видов модуляции, включая: АМ, ЧМ, ФМ, ЧМН, ШИМ, квадратурная фазовая манипуляция (QPSK), СУМ (наложение сигналов) и др.
- Режим сворачивания (ГКЧ), пакетный режим (Burst) с функцией непрерывной корректировки фазы
- Режим сложения каналов.
- Формирование выходного сигнала путем задания гармоник (50 макс.)
- Встроенный частотомер до 350 МГц
- Графический ЖК-дисплей с диагональю 11 см.
- Интерфейсы USB и LAN
- Усилитель мощности до 2 Вт, 50 Ом (опция)
- Опция 100: термостатированный опорный генератор (стабильность: $\pm 2 \times 10^{-7}$)

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ		3420/1	3420/2	3420/3
ОСНОВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	Частотный диапазон	синус прямоуг./ имп. Пила СПФ	1 мкГц ... 80 МГц 1 мкГц ... 30 МГц 1 мкГц ... 30 МГц 1 мкГц ... 30 МГц	1 мкГц ... 120 МГц 1 мкГц ... 40 МГц	1 мкГц ... 160 МГц 1 мкГц ... 50 МГц
	Разрешение		от 1 мкГц (12 разрядов)		
	Погрешность уст. частоты		Стандартно: $\pm 2 \times 10^{-6} + 1$ мкГц С опцией 100: $\pm 2 \times 10^{-7}$		
	Выходной уровень		Частота ≤ 40 МГц: 1 мВ _{пп} ... 10 В _{пп} (50 Ом); 2 мВ _{пп} ... 20 В _{пп} (1 МОм) Частота ≤ 80 МГц: 1 мВ _{пп} ... 5 В _{пп} (50 Ом); 2 мВ _{пп} ... 10 В _{пп} (1 МОм) Частота ≤ 120 МГц: 1 мВ _{пп} ... 2,5 В _{пп} (50 Ом); 2 мВ _{пп} ... 5 В _{пп} (1 МОм) Частота > 120 МГц: 1 мВ _{пп} ... 2 В _{пп} (50 Ом); 2 мВ _{пп} ... 4 В _{пп} (1 МОм) 1 мВ _{пп} (уровень ≥ 1 В _{пп} , 50 Ом), 2 мВ _{пп} (уровень ≥ 2 В _{пп} , 1 МОм) 0,1 мВ _{пп} (уровень < 1 В _{пп} , 50 Ом), 0,2 мВ _{пп} (уровень < 2 В _{пп} , 1 МОм)		
	Разрешение		±(1% от уст. + 2 мВ _{пп})		
	Погрешность уст. уровня		±5 В (на 50 Ом), макс. разрешение 0,1 мВ, погрешность ±(1% от уст. + 2 мВ + 0,5% от ампл.)		
	Постоянное смещение				
	Длина памяти		4...16384 точек		
	Выходное сопротивление		1 МОм/ 50 Ом		
СИНУСОИДА	Уровень гармоник относительно уровня основной частоты		≤-60 дБн в диапазоне до 10 МГц ≤-55 дБн в диапазоне до 80 МГц ≤-50 дБн в диапазоне до 100 МГц ≤-45 дБн в диапазоне выше 100 МГц ≤ 0,1% (на частотах до 20 кГц)		
	Сумм. гармонические искаж.				
ПРЯМОУГОЛЬНИК, ИМПУЛЬС, ПИЛА	Время нарастания прямоуг. Скважность		≤ 8 нс 0,1 % - 99,9 %		
	Время нарастания импульс		4 нс ... 100 мкс		
	Длительность импульса		10 нм ... 1000 с		
	Асимметричность (пила)		0% ... 100%		
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ФОРМА	Частота дискретизации		Короткая память (кан.А/кан.В): 500 МГц Длинная память (кан.А): 1 мкГц ... 125 МГц, разрешение 1 мкГц Короткая память (кан.А/кан.В): 16384 фиксированное значение. Длинная память (кан.А): 6 точек ... 1 048576 точек		
	Длина памяти		14 бит		
	Разрешение ЦАП				
МОДУЛЯЦИЯ	Виды модуляции		AM, ЧМ, ФМ, ШИМ, СУМ, ЧМН (FSK, 4FSK, QFSK), ФМН (PSK, 4PSK, 4PSK), АМН (ASK, OSK)		
	Частота модуляции		1 мГц ... 100 кГц (AM, ЧМ, ФМ, ШИМ), 1 мГц ... 1 МГц (СУМ)		
	Глубина АМ		0% ... 120%		
	Девиация фазы ФМ		0°...360°		
	Девиация ШИМ		0% ... 99%		
	Амплитуда СУМ		0% ... 100%		

	Частота манипуляции Частота скачка Источник модуляции	1 мГц ... 1 МГц 1 мкГц ... макс. Выходной частоты Внутренний, внешний
СВИПИРОВАНИЕ (ГКЧ)	Режимы свипирования Время качания Время задерж./возвр./интерв.	Линейное или логарифмическое 1 мс ... 500 с 0 ... 500 с
ПАКЕТНЫЙ РЕЖИМ	Формы сигналов Число имп. В пакете Период повторения Режим управления	Синус, прямоугольник, пила/ треугольник и др. 1 ... 1×10^8 1 мкс ... 500 с Внутренний (авто)/внешний (запуск ТТЛ по нарастающему фронту (по строб-импульсу))/ ручной однократный запуск
РЕЖИМ СЛОЖЕНИЯ	По частоте По амплитуде Объединение формы	Отношение частот / разность частот Разность амплитуд/ разность смещений Объединяемые амплитуды: 0% ~ 100%
ПАРАМЕТРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ	Вход внеш. опорного сигнала Выход опорного сигнала Синхровыход (SYNC) Вход/Выход синхронизации Вход внешней модуляции	10 МГц ± 50 Гц; вх. уровень: 100 мВ _{пп} ... 5 В _{пп} ; 300 Ом 10 МГц; уровень: > 1 В _{пп} ; 50 Ом Вых. уровень: TTL; время нарастание: ≤ 10 нс; вых. сопротивление: 50 Ом Вх./вых. уровень: TTL; вх./вых. сопротивление: 1 кОм Вх. уровень: ± 2,5 В _{пп} (глубина модул. 100 %); вх. сопротивление: 10 кОм
ЧАСТОТОМЕР	Частотный диапазон Чувствительность	10 мГц...350 МГц (100 нс...20 с); время счета 1 мс...100 с 20 мВ _{скз} ...5 В _{скз}
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	ЖК-дисплей Память Напряжение питания Рабочие условия Интерфейс Габаритные размеры, масса Комплект поставки Опции	Графический цветной (TFT, диагональ 11 см), 480x272 точек 7 ячеек (пользовательские СПФ), 1 ячейка (гармоника) 220 В (± 22 В), 47~53 Гц; 0...40°C, 80% USB, LAN 367 × 256 × 106 мм; 3,7 кг Сетевой шнур (1); соед. кабель BNC-BNC (1), CD software (по запросу), РЭ «опция 1»-усилитель мощности (до 2 Вт, 50 Ом), «опция 100»- термостатированный ОГ ($\pm 2 \times 10^{-7}$ в год)