

Делители к осциллографам



Делители к осциллографам 500 МГц, 700 МГц P2593R, P2595R P2597R HODEN ELECTRONICS Co., Ltd.

- Полоса пропускания делителя 0...500 / 700 МГц
- Автотестирование делителя осциллографом
- Корпус разъема изолирован
- В комплекте: микрозажим (крючок-шприц: \varnothing 1,3 мм, L= 56 мм), доп. соединитель заземления «ножка»
- Входное напряжение до 500 В

P-2595R

Технические данные:

МОДЕЛЬ	АТТЕНУАТОР	ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ (МГц)	ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ (нс)	ВХОД		МАКС. ВХ. НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ДЛИНА (м)
				R (МОм)	C (пФ)		
P2593R	×10	500	0.7	10	10	500	1.3
P2595R	×20	500	0.7	20	7.6	500	1.3
P2597R	×10	700	0.5	10	10	500	1.3